



[aea.com.ar](http://aea.com.ar)



**RELES AUXILIARES**

# RELES AUXILIARES

ACRZ-03/19

## Características

Serie		RY2S	RU2S	RU4S	RR2P	RR3P	RH4B	RR2KP
Modelo	C/LED	RY2S-UL			RR2P-UL	RR3P-UL	RH4B-UL	
	S/LED	RY2S-UL	RU2S	RU4S	RR2P-UL	RR3P-UL	RH4B-UL	RR2KP
Contacto		110VCA, 3A			110VCA, 10A	110VCA, 10A	110VCA, 10A	110VCA, 10A
		220VCA, 3A	250VCA, 5A	250VCA, 5A	220VCA, 7,5A	220VCA, 7,5A	220VCA, 7,5A	220VCA, 7,5A
		30VCC, 3A	30VCC, 5A	30VCC, 5A	30VCC, 10A	30VCC, 10A	30VCC, 10A	30VCC, 10A
Configuración		2 Inversores	2 Inversores	4 Inversores	2 Inversores	3 Inversores	4 Inversores	2 Inversores
Tensiones de bobinas	VCA	6-12-24-48-110-220 (50/60Hz)	220 (50/60Hz)	24-110-220 (50/60Hz)	6-12-24-48-110-220 (50/60Hz)	6-12-24-48-110-220 (50/60Hz)	6-12-24-48-110-220 (50/60Hz)	110-220 (50/60Hz)
	VCC	6-12-24-48	12-24	12-24-110	6-12-24-48-110	6-12-24-48-110	6-12-24-48-110	24
Zócalos aplicables y accesorios	Para riel DIN							
		SY2S-05B	SY4S-05B	SY4S-05B	SR2P-05B	SR3P-05B	SH4B-05B	SR3P-05B
	Para riel DIN con protección							
		SY2S-05C	SY4S-05C, KPY4	SY4S-05C, KPY4	SR2P-05C	SR3P-05C	SH4B-05C	SR3P-05C
	Montaje frente de panel para soldar							
		SY2S-51	SY4S-051	SY4S-51	SR2P-511	SR3P-511	SH4B-51	SR3P-511
	Montaje sobre circuito impreso							
		SY2S-61	SY4S-61	SY4S-61			SH4B-62	
Resorte de sujeción								
	SY2S-02-F1	SY4S-02-F1	SY4S-02-F1	SR2P-04-F1	SR2P-04-F1	SH4B-04-F4		

Serie		RJ1S	RJ2S
Modelo	C/LED	RJ1S-CL	RJ2S-CL
	S/LED	RJ1S-C	RJ2S-C
Contactos		250VCA, 12A	250VCA, 8A
		30VCC, 12A	30VCC, 8A
Configuración		1 Inversor	2 Inversores
Tensiones de bobinas	VCA	24-110-220 (50/60Hz)	24-110-220 (50/60Hz)
	VCC	12-24-100-110	12-24-100-110
Zócalos aplicables y accesorios	Para riel DIN		
		SJ1S-05B	SJ2S-05B
	Para riel DIN con protección		
	SJ1S-07L	SJ2S-07L	
Puente X 2		SJ9Z-JF2	
Puente X 5		SJ9Z-JF5	
Puente X 8		SJ9Z-JF8	
Puente X 10		SJ9Z-JF10	
Identificador		SJ9Z-PW	



### AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2  
 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253  
 Fax: (011) 4574.2400  
 Conmutador: (011) 4574.1555  
 ventas@aea.com.ar  
 servicioalcliente@aea.com.ar

### AEA CUYO

ventascuyo@aea.com.ar

### AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045  
 Fax: (0341) 455.2924  
 Celular: (0341) 508.7171  
 ventasantafe@aea.com.ar  
 ventasentrieros@aea.com.ar

### AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805  
 ventasmdp@aea.com.ar

### AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

### AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

### AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar

