



Arranque suave SJR2-3500 680HP

Código AEA: 6060083	
Código Fab.	SJR2-3500
Descripción.	Arranque suave SJR2-3500 680HP
Potencia(HP)	680
Potencia(KW)	500
Entrada_PTC	NO
E/S_Programables	NO
Tipo_de_Servicio	Estandar
Rele_indicador_de_by-pass_finalizado	NO
Alimentación	3 x 380VCA 50/60Hz
Grado_de_Protección	IP20
Contactor_de_By-PASS	Incorporado
Puerto_RS485	Incorporado

Rele_de_salida_Programable	SI
Rele_aviso_de_falla	SI
Rele_Motor_Alimentado	-
Salida_Analogica_0-20mA	SI
Salida_Analogica_4-20mA	-
Opcion_teclado_remoto	-
Protección_contra_sobrecalentamiento_del_starter	SI
Protección_contra_sobrecalentamiento_del_motor	-
Protección_contra_falta_de_Fases	En entrada y salida
Protección_por_desbalance_de_fases	SI
Protección_por_inversión_de_fases	-
Protección_contra_sobrecorriente_en_el_arranque	SI
Protección_contra_sobrecarga	SI
Protección_contra_sub-tensión	SI
Protección_contra_sobre-tensión	SI
Protección_contra_cortocircuito_en_la_carga	SI
Altitud_de_trabajo(m)	
Temperatura_de_trabajo(°C)	- 25 a + 40
Temperatura_de_almacenamiento(°C)	- 25 a + 70
Humedad_de_trabajo(%)	90
Resistencia_a_la_vibración(G)	