



Arranque suave SJR-5022 30HP

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Código AEA: 6060129 | |
| Código Fab. | SJR-5022 |
| Descripción. | Arranque suave SJR-5022 30HP |
| Potencia(HP) | 30 |
| Potencia(KW) | 22 |
| Entrada_PTC | SI |
| E/S_Programables | SI |
| Tipo_de_Servicio | Gran Torque |
| Rele_indicador_de_by-pass_finalizado | SI |
| Alimentación | 3 x 380VCA 50/60Hz |
| Grado_de_Protección | IP20 |
| Contactador_de_By-PASS | Incorporado |
| Puerto_RS485 | Incorporado |

| | |
|--|-------------|
| Rele_de_salida_Programable | SI |
| Rele_aviso_de_falla | SI |
| Rele_Motor_Alimentado | SI |
| Salida_Analogica_0-20mA | SI |
| Salida_Analogica_4-20mA | SI |
| Opcion_teclado_remoto | Incluido |
| Protección_contra_sobrecalentamiento_del_starter | SI |
| Protección_contra_sobrecalentamiento_del_motor | SI |
| Protección_contra_falta_de_Fases | SI |
| Protección_por_desbalance_de_fases | - |
| Protección_por_inversión_de_fases | SI |
| Protección_contra_sobrecorriente_en_el_arranque | SI |
| Protección_contra_sobrecarga | SI |
| Protección_contra_sub-tensión | - |
| Protección_contra_sobre-tensión | - |
| Protección_contra_cortocircuito_en_la_carga | SI |
| Altitud_de_trabajo(m) | |
| Temperatura_de_trabajo(°C) | - 10 a + 40 |
| Temperatura_de_almacenamiento(°C) | - 25 a + 70 |
| Humedad_de_trabajo(%) | 93 |
| Resistencia_a_la_vibración(G) | |