



GUARDAMOTOR MMS-32H 18~26A

Código AEA: 1761019	
Código Fab.	MMS-32H 18~26A
Descripción.	GUARDAMOTOR MMS-32H 18~26A
Tipo_de_mando	Giratorio
Intensidad_asignada_de_empleo_Le(A)	26
Int._de_regulación_de_disparo_térmico(sobrecarga)(A)	18..26
Int_de_reg_disparo_magnético_cortocircuito_(A)	338
Poder_de_corte_400_415V_lcu_KA	15
Poder_de_corte_400_415V_lcs_KA	11
Tensión_asignada_de_empleo_Ue_(V)	Hasta 690
Frecuencia_asignada_de_empleo_(HZ)	50/60
Tensión_asignada_de_aislacion_Ui_(V)	690
Tensión_asignada_de_resistencia_a_los_impactos_Uimp_(KV)	6

Categoria_de_utilización_IEC_60_947_2_(interruptor)	A
Categoria_de_utilización_IEC_60_947_4_(guardamotor)	AC3
Grado_de_protección_IEC_60_529	IP20
Vida_útil_mecánica_maniobras	100.000
Vida_útil_eléctrica_maniobras	100.000
Frecuencia_máx_de_maniobras_maniobras_x_hora	25
Temperatura_de_trabajo	-20 a +60
Resistencia_a_las_vibraciones_HZ	5-150
Disparo_térmico_ajustable	SI
Disparo_magnético_máx_13_x_le	SI
Clase_de_disparo	10
Compensación_de_la_temperatura_ambiente	SI
Protección_contra_falta_de_fase	SI
Peso_(g)	360
Auxiliar_frontal_1NA+1NC	FX1NO1NC
Auxiliar_frontal_2NA	FX2NO
Auxiliar_frontal_2NC	FX2NC
Auxiliar_lateral_1NA+1NC	LX1NO1NC
Auxiliar_lateral_2NA	LX2NO
Auxiliar_lateral_2NC	LX2NC
Auxliar_de_alarma_para_cualquier_disparo_1NA+1NC	LA1NO1NC
Auxliar_de_alarma_para_disparo_magnético_1NA+1NC	LAM1NO1NC
Certificaciones	CE, IEC60947, UL 508 Europea

