



aea.com.ar



CONTACTORES Y RELEVOS TÉRMICOS

CONTACTORES		9 A a 100 A									
Tamaño		22AF				40AF		65AF		100AF	
Contactores VCA/VCC		MC9b	MC12b	MC18b	MC22b	MC32a	MC40a	MC50a L	MC65a L	MC85a L	MC100a L
Número de polos		3/4									
Contactos auxiliares		1NA + 1NC									
MANDO DE MOTORES											
Corriente nominal (AC3 380V)		9A	12A	18A	22A	32A	40A	50A	65A	85A	100A
Potencia normalizada máxima (AC3 380V)		4Kw	5,5Kw	7,5Kw	11Kw	15Kw	18,5Kw	22Kw	30Kw	45Kw	55Kw
Corriente térmica Ith (AC1)		25A	25A	32A	40A	50A	60A	70A	100A	135A	160A
ACCESORIOS Y REPUESTOS											
Bloqueo mecánico 3P		UR-02									
Bloqueo mecánico 4P		AR-9									AR-180
Puente p/ inversor de marcha		UW-22				UW-32		UW-63		UW-95	
Contactos auxiliares 3P		FRONTAL UA-2 (2NA / 2NC); UA-4 (4NA / 3NA + 1NC / 2NA + 2NC / 1NA + 3NC / 4NC)									
		LATERAL UA-1 (1NA + 1NC)									
Contactos auxiliares 4P		FRONTAL, IDEM 3P; LATERAL AU-1 (1 NA + 1 NC)									
Relevos térmicos		MT-32/3K 0,1-0,16 / 0,16-0,25 / 0,25-0,4 / 0,4-0,63 / 0,63-1 / 1-1,6 / 1,6-2,5 / 2,5-4 / 4-6 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 9-13 / 12-16 / 16-22 / 18-25 / 22-32 / 28-40						MT-63/3K L 4-6 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 9-13 / 12-16 / 16-22 / 18-25 / 24-36 / 28-40 / 34-50 / 45-65		MT-95/3K L 24-36 / 28-40 / 34-50 / 45-65 / 54-75 / 63-85 / 70-95 / 85-100	
Base montaje		UZ-32						UZ-63, UZ-63S/L		UZ-95, UZ-95S/L	
CONTACTORES		130 A a 800 A									
Tamaño		150AF		225AF		400AF		800AF			
Contactores VCA/VCC		MC130a L	MC150a L	MC185a	MC225a	MC330a	MC400a	MC630a	MC800a		
Número de polos		3/4									
Contactos auxiliares		2NA + 2NC									
MANDO DE MOTORES											
Corriente nominal (AC3 380V)		130A	150A	185A	225A	330A	400A	630A	800A		
Potencia normalizada máxima (AC3 380V)		60Kw	75Kw	90Kw	132Kw	160Kw	200Kw	330Kw	440Kw		
Corriente térmica Ith (AC1)		160A	210A	230A	275A	350A	450A	660A	900A		
ACCESORIOS Y REPUESTOS											
Bloqueo mecánico 3P		UR-02			AR-180				AR-600		
Bloqueo mecánico 4P		AR-180									
Puente p/ inversor de marcha		UW-95	-								
Contactos auxiliares		FRONTAL IDEM 3P			-						
		LATERAL IDEM 3P			LATERAL AU-100						
Relevos Térmicos		MT-95 /3K L	MT-150 /3K L	MT-225/3K		MT-400/3K		MT-800/3K			
		34-50 / 45-65 / 54-75 / 63-85 / 70-95 / 80-105 / 95-130 / 110-150		65-100 / 85-125 / 100-160 / 120-185 / 160-240		85-125 / 100-160 / 120-185 / 160-240 / 200-330 / 260-400		200-330 / 260-400 / 400-600 / 520-800			
Base montaje		UZ-150, UZ-150S/L			-		-		-		

Otros: Timer Neumático, Timer Electrónico, Resistencia de Preinserción, Supresor de Transitorios, Puente Unión Guardamotor.



AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2
 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
 Fax: (011) 4574.2400
 Conmutador: (011) 4574.1555
 ventas@aea.com.ar
 servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventasuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045
 Fax: (0341) 455.2924
 Celular: (0341) 508.7171
 ventasantafe@aea.com.ar
 ventasentrieros@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805
 ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar

