



CONMUTADOR VOLTIMETRICO 3 TENSIONES DE FASE Y 3 COMPUESTAS 20.18.11

Código AEA: 2430180	
Código Fab.	20.18.11
Descripción.	CONMUTADOR VOLTIMETRICO 3 TENSIONES DE FASE Y 3 COMPUESTAS 20.18.11
Carga_máxima(A)	16
Categoría_de_utilización	AC21
Conmutador	Voltimetrico 3 tensiones de fase y 3 concatenadas
Fijación	Frente de panel
Categoría_AC21A_A_carga_máxima_690V	20
Categoría_AC22A_A_carga_máxima_690V	16
Categoría_AC23A_A_carga_máxima_690V	9
Posición_a_225	TR?

Posición_a_270

Posición_a_315

RS?

Posición_a_45	RN
Posición_a_90	SN
Posición_a_135	TN
Nro_de_pisos	3
Profundidad_mm	73
Dimensiones_frente_Ancho_x_Alto_mm	48 x 48
Dimensiones_de_Calado_mm	10
Accesorio_manija	KIT MANIJA L.20
Accesorio_frente_standard	TARJETA L.20